

CODICE: 5713

## EDISION OS MINI DVB-S2 + DVB-S2 Enigma 2



### CARATTERISTICHE OS mini S2 + S2

- Tipo: TWIN DVB-S2 Digitale satellitare E2 Linux Full HD
- 2 x Tuner DVB-S2
- sistema basato su Linux
- CPU: Mips di Broadcom 742 MHz dual-core
- 742MHz e 2000 DMIPS
- 512MB SLC NAND Flash / 512MB DDR3 RAM
- risoluzione video: 1080p, 1080i, 780p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- media Player
- browser web con supporto HbbTV
- Internet streaming gratis TV e Radio
- integrato chip WiFi
- built-in chip Bluetooth (supporta 2.1 / 3.0 / 4.0)
- decodifica: MPEG2 / H.264
- memoria canali illimitata
- sintonizzatore molto sensibile anche per segnali deboli.
- 1 x Lettore di smart Card
- 10/100 Mbps Ethernet
- 2 x connessioni USB 2.0 PVR
- 1 x connettore HDMI 1.4a
- 1 presa RS232 x (3,5 jack)
- 1 x jack RCA (3,5 jack)
- 1 x S / PDIF
- EPG Ampio/programmabile
- espandibile con add-on e plug-in
- supporta più liste bouquet
- OSD multilingue
- canale Cerca: completamente automatica o manuale
- funzione Time shift e vari timer

- supporto di fast Televideo & OSD e sottotitoli VBI
- Compatibile con DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3 (USALS)
- il consumo di potenza inferiore a 0,5 watt in modalità di standby a basso consumo.

**Pannello Anteriore:**

- Display: ALFANUMERICO VFD
- 1 x Smart Card Slot
- 1 x USB 2.0
- Pulsante di alimentazione

**Pannello Posteriore:**

- 1 x Power Switch
- connettore IF di ingresso: 2x tipo F
- IF satellitare uscita: 1x tipo F
- Connessioni TV: 1x HDMI, 1x RCA cavo di collegamento
- uscita video (digitale): 1x HDMI
- uscita audio (digitale): ottico (S / PDIF)
- 1 x USB 2.0 uscite
- connessione Ethernet 1 x
- presa RS232 1 x per cavo di collegamento
- 1 x porta DC (per l'alimentazione esterna)

**Contenuto della confezione:**

- Telecomando IR EDISION OS 4: 1 UNIVERSALE
- 12v alimentatore esterno
- Cavo di collegamento RCA
- Cavo di connessione RS232
- Guida di avvio / it / GR IT
- 2 batterie "AAA"

**Generali:**

- Dimensioni: (L x A x P): 220x40x160 (mm)
- Peso: 1,1 kg
- Colore: nero